



**co@xLAN SAT/TV/LAN-Dose Frontansicht**

Kombinierte SAT/TV/RF und Datendose (LAN) mit integriertem, aktivem HomePlugAV-Modem (200 Mbit/s)

**Anschlüsse:**

SAT (F-Buchse):	950 - 2150 MHz (Dämpfung: - 2 dB) DC-Durchgang zu LNB/Multischalter und DC-Speisung HomePlugAV-Modem
TV (IEC-Male):	5 - 862 MHz (Dämpfung: - 3 dB)
RF/Rundfunk (IEC-Female):	88 - 862 MHz (Dämpfung: - 7 dB)
Netzwerk/LAN/DSL (RJ45):	1,8 - 30 MHz Datengeschwindigkeit: bis 200 Mbit/s Stromverbrauch Betrieb: 130 mA Stromverbrauch Standby: 40 mA

**co@xLAN SAT/TV/LAN-Dose Funktions-LED's:**



Die kombinierte SAT/TV/RF und Datendose verfügt über 3 LED's, die den Betriebszustand einer LAN-Verbindung anzeigen.

LED links: Betrieb (Power/Standby) (grün)  
Das HomePlugAV-Modem ist in Betrieb

LED Mitte: Leuchtet bei erfolgreicher LAN-Verbindung zu einem weiteren co@xLAN - Bauteil.

LED rechts: Leuchtet bei aktivem Datenverkehr (Traffic) zwischen weiteren co@xLAN - Bauteilen.

