Astra 1 (19,2° Ost)

Hotbird (13° Ost)

8x Coax Kabel
Astra 19,2° VL, VH, HL, HH
Hotbird 13° VL, VH, HL, HH

Raum 5.1.5
Flur Fluchtweg 3 BT1
Bauteil 1, 3.OG

2x Fracarro OPT-TX DT
optischer Umsetzer/Sender
je 4x in (VL, VH, HL, HH)
1320nm SC/APC

2x Polytron OFA 015 SC/APC
Dämpfungsglied 15 dB

2x Glasfaser

Raum 9.7
Technik Antenne
Bauteil 1, 1.OG

2x Polytron OSF 200 SC/APC
optischer 2-fach Verteiler
FibreIRS Split SC/APC

2x Glasfaser
zwischen Bauteil 1
und Bauteil 2/3
Singlemode LWL

Raum 9.6.1
Technik HAR ELT
Bauteil 2/3, 1.UG

Eingang Unitymedia
(f. DOCSIS / Internet)

Polytron LIV3
3-fach symmetrisch
mit Rückkanal

2x Jultec JOL0102-90A (Gen 2)
Glasfaser in 2x Wideband Coax

1x Jultec JRS0506-8M
2x Jultec JRS0508-8M

Eingang: 5x Coax
2x Astra 19,2°: VA, HA
2x Hotbird 13°: VA, HA
1x CATV (für DOCSIS)

Ausgang: 22x Coax
22x a2CSS2/Unicable je 8 Teilnehmerbänder

Jultec JNT19-2000
Schaltnetzteil
Versorgung JOL-Module
über JRS
"LNB Supply continous"

Wohnung 1
Wohnung 2
Wohnung 3
Wohnung 4
Wohnung 5
Wohnung 6
Wohnung 7
Wohnung 8
Wohnung 9
Wohnung 10
Wohnung 11
Wohnung 12
Wohnung 13
Wohnung 14
Wohnung 15
Wohnung 16
Wohnung 17
Wohnung 18
Wohnung 19
Wohnung 20
Wohnung 21
Wohnung 22

4x Terminator

3x Jultec JRS0508-8M

Eingang: 5x Coax
2x Astra 19,2°: VA, HA
2x Hotbird 13°: VA, HA
1x CATV (für DOCSIS)

Ausgang: 24x Coax
24x a2CSS2/Unicable je 8 Teilnehmerbänder

Jultec JNT19-2000
Schaltnetzteil
Versorgung JOL-Module
über JRS
"LNB Supply continous"

Wohnung 1
Wohnung 2
Wohnung 3
Wohnung 4
Wohnung 5
Wohnung 6
Wohnung 7
Wohnung 8
Wohnung 9
Wohnung 10
Wohnung 11
Wohnung 12
Wohnung 13
Wohnung 14
Wohnung 15
Wohnung 16
Wohnung 17
Wohnung 18
Wohnung 19
Wohnung 20
Wohnung 21
Wohnung 22
Wohnung 23
Wohnung 24

4x Terminator