

Digitaler HDTV Satellitenreceiver



arcon Titan 6001 HD



Mit dem Titan 6001 HD genießen Sie hochauflösendes Fernsehen mit höchstem Bedienkomfort. Das Gerät verfügt über einen USB-Medienanschluss. Binden Sie den Titan 6001 HD in Ihr heimisches Netzwerk ein und verbinden ihn mit Ihrer Stereoanlage für perfekten Klang. Stromverbrauch <0,5 Watt im Standby. Versteckte Montage über externen IR-Empfänger möglich.



- Digitaler HDTV Satellitenreceiver nach DVB Standard (DVB-S2)
- Komfortable Menüführung
- Elektronischer Programmführer (EPG) und Detailinfo zur Sendung.
- Timer zur Aufnahmeprogrammierung über EPG
- Frei programmierbare Favoritenlisten
- Komfortable Programmlisten - Sortierfunktion
- Schneller Videotext mit 1800 Seitenspeicher
- HDMI Ausgang 576i/576p/720p/1080i
- Scartbuchse für herkömmliche TV Geräte
- Hochwertige Fernbedienung
- CEC Steuerung zur Bedienung des Gerätes über TV Fernbedienung
- Dolby Digital Ausgang S-PDIF optisch und elektrisch
- Wiedergabe von MP3
- Wiedergabe von Digitalfotos (Bildbetrachter)
- Webradioapplikation
- Netzwerkanschluss vorbereitet für weitere Netzwerkanwendungen
- Software- und Programmlistenupdate über USB und Internet
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, SCR Einkabelsteuerung (EN50494)
- Stromsparendes Netzteil (Stand-by <0,5 Watt)

arcon Titan 6001 HD



Rückseite **arcon** Titan 6001 HD

Eigenschaften:

- Digitale HDTV- und Radioprogramme
- USB-Medienanschluss
- Timeshift (Zeitversetztes Fernsehen)
- Schneller Vor- und Rücklauf
- Benutzerfreundliches OSD Menü
- Netzwerkanschluss
- CEC Fernbedienungssteuerung über TV Fernbedienung via HDMI
- Webradio
- DiSEqC 1.2 und USALS
- SCPC und MCPC im C/KU-Band empfangbar
- SAT CR-Unicable
- Kanallistenbearbeitung
- Favoritenlisten
- 10.000 Kanäle
- Sortierfunktion der Programme nach Alphabet
- Elektronischer Programmführer EPG, für die Darstellung von Programminformationen und Programmvorschau
- Einfache Aufnahmeprogrammierung aus dem EPG
- Videotext und Untertitel
- HDMI 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Videoformat in 4:3, 16:9 und Letterbox
- S/PDIF Digitalausgang optisch und elektrisch AC3
- Anschluss für externen Infrarotempfänger
- Sicherung & Wiederherstellung der Einstellung (Backup/Restore)
- Netzschalter
- Software - Update Funktion über USB/ Netzwerk
- Sehr schneller Sendersuchlauf
- Leistungsaufnahme Standby < 1 Watt
- Farbe schwarz oder silber

Technische Daten:

Tuner

SAT-ZF Eingang:	F-Buchse
Eingangsbereich:	950 bis 2150 MHz
Impedanz:	75 Ohm

Antenne

LNB-Versorgung:	14 / 18 V, max. 400mA
Umschaltsignale:	DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.2 Motorsteuerung, 22 kHz, Unicable bzw. SCR Einkabelansteuerung

Video

Anschluss:	HDMI 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p FBAS an RCA-Chinch
Bildschirmformate:	4:3 / 16:9 / Letterbox / Vollbild
Videoformate:	HDMI, FBAS

Audio

Ausgänge:	Analog Stereo an Chinch
Digital-Audio:	PCM / AC-3 / dts elektrisch an Chinch
Digital-Audio:	PCM / AC-3 / dts optisch

Datentransfer:	USB (Geräterückseite)
-----------------------	-----------------------

Sonstiges

Stromversorgung:	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Betrieb ohne LNB 5,00 Watt 0,5 Watt Stand-by
Maße (B x H x T):	280 x 44 x 190 mm
Gewicht:	ca. 1 kg (ohne Verpackung)
Umgebungstemp.:	+5 °C bis +40 °C



Vesahalterung und Infrarotempfänger sind als Zubehör erhältlich.

arcon®
seit 1988

Beckebohnen 11 - 31618 Liebenau
Tel: 05023-9814-0 Fax: 05023-9814-98
E-mail: info@arcon-gmbh.de
Web: www.arcon-gmbh.de
www.arcon.tv

Ihr Fachhändler: